HONDA

HONDA AGREGAT EG3600 CL

EG3600CLGWT1

Cene sa PDV-om:
282.720,00 RSD



3,2 kW i digitalna regulacija D-AVR

Honda EG 3600 CL daje 3,2 kW nazivne i 3,6 kW najveće snage pri 230 V. D-AVR reguliše napon pri promenama opterećenja, a rezervoar od 24 l omogućava duži rad između dolivanja. Motor Honda GX270 pokrećete užetom; agregat je u otvorenom čeličnom okviru.

Glavne prednosti

- **D-AVR: digitalna regulacija napona.** Digitalni regulator prati izlazni napon i ispravlja ga pri promenama opterećenja. Time smanjuje oscilacije napona pri uključivanju i isključivanju alata te treperenje priključene rasvete.
- **Motor Honda GX270 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GX270 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mešavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Rezervoar goriva od 24 l.** EG 3600 CL ima rezervoar za 24 l benzina. Nivo goriva pratite na ugrađenom pokazivaču bez otvaranja čepa. Vreme rada zavisi od opterećenja priključenih uređaja.
- **Cevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX270 i alternator Honda postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovnim pregledima.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže da se spreče oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba proveriti pre pokretanja.

Primena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji sa elektromotorom pri pokretanju mogu zahtevati više snage nego tokom uobičajenog rada.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi napolju, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehničke specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EG3600 CL
EAN kod 3830074350049
Marka / tip Honda GX270
Marka / tip Honda / bez četkica – D-AVR

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 3,6
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 3,2
Nazivna struja (A) – 1~230V 13A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 270cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2 l/h
Vreme rada pri 75 % opterećenja 12 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 68 x 53 x 57cm
Masa 68 kg
Pokazivač nivoa goriva DA
Buka 79 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon

Pokretanje Ručni
Snaga motora (KM) 8,4
Snaga motora (kW) 6,8
Broj obrtaja motora 3600 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona D-AVR
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Rezervoar goriva 24 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz