

HONDA AGREGAT EG5500 CL

EG5500CLGWT1

Cene sa PDV-om:
347.280,00 RSD



Honda generator EG5500 CL - snažan i pouzdan izvor električne energije za zahtevne zadatke

Honda generator EG5500 CL je izvor električne energije visokih performansi, dizajniran da zadovolji najzahtevnije potrebe. Sa svojom izuzetnom snagom, izdržljivošću i naprednim funkcijama, idealan je za profesionalce, građevinare i sve kojima je potrebno pouzdano napajanje.

Snaga i performanse: EG5500 CL nudi impresivnu maksimalnu snagu od 5,5 kVA na 230 V jednofaznog napona, sa kontinuiranom snagom od 5,0 kVA. Ova snaga omogućava napajanje mnogih električnih uređaja i alata, bez obzira na njihove zahteve.

Pouzdan motor: Generator je opremljen snažnim motorom Honda GKS390, koji razvija snagu od 11,1 KS (8,2 kW) pri 3600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj pouzdanosti i izdržljivosti.

Veliki kapacitet goriva: Sa rezervoarom za gorivo od 24 litra, EG5500 CL može da radi do 8,1 sat pri opterećenju od 75%, što omogućava dugotrajnu upotrebu bez prekida.

Tehnologija invertera i regulacija napona: Tehnologija invertera obezbeđuje čistu i stabilnu električnu energiju, pogodnu za osetljive elektronske uređaje. Regulacija napona održava konstantan napon za zaštitu vaših uređaja.

Indikator nivoa goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva omogućava lako praćenje preostalog goriva. Generator je takođe opremljen sa D-AVR sistemom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji obezbeđuje stabilan napon čak i sa promenljivim opterećenjima.

Automatska regulacija motora i Honda ECO gas: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose uštedi goriva i smanjenju buke tokom rada.

Utičaci i prenosiva konstrukcija: Generator ima 2x 230V-16A utičnice za električne uređaje. Uprkos svojoj snazi, prenosiv je i lako se premešta na različite lokacije.

Tihi rad: Buka od 82 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno niska s obzirom na veliku snagu koju nudi.

Honda generator EG5500 CL je odličan izbor za one kojima je potreban pouzdan i moćan izvor električne energije. Uz brend Honda, koji je poznat po kvalitetu i pouzdanosti, ovaj generator je odlična investicija za profesionalce i zahtevne korisnike.

Tehničke specifikacije

Tip Jednofazni

Maksimalna snaga (W) 5500

Neznačena snaga (W) 5000

Neznačeni napon (V) 230

Naznačena učestalost (Hz) 50

Naznačena struja (A) 21.7

Naznačena DC snaga /

Utičnice 16 A - 250 V / 16 A - 240 V / 32 A - 230 V

Model motora GX390T2

Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični

Radna zapremina (cm³) 389

Prečnik x hod (mm) 88,0 x 64,0

Broj obrtaja motora (o/min) 3000

Sistem hlađenja Prinudno vazdušno

Sistem paljenja Tranzistorski

Zapremina ulja (l) 1.1

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 24

Vreme rada pri naznačenim vrednostima 8 h i 10 min

Sistem pokretanja Potezni

Dužina (mm) 681

Širina (mm) 530

Visina (mm) 571

Masa bez goriva (kg) 82.5

Nivo zvučnog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 82

Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 97