

HONDA AGREGAT EG5500**CL****EG5500CLGWT1****Cene sa PDV-om:****338.880,00 RSD****304.992,00 RSD (-10%)****Opis****Honda Generator EG5500 CL - Snažan i pouzdan izvor električne energije za zahtevne zadatke**

Honda Generator EG5500 CL je izvor električne energije visokih performansi, dizajniran da zadovolji najzahtevnije potrebe. Sa svojom izuzetnom snagom, izdržljivošću i naprednim funkcijama, idealan je za profesionalce, građevinare i sve kojima je potrebno pouzdano napajanje.

Snaga i performanse: EG5500 CL nudi impresivnu maksimalnu snagu od 5,5 kVA na 230 V jednofaznog napona, sa kontinuiranom snagom od 5,0 kVA. Ova snaga omogućava napajanje mnogih električnih uređaja i alata, bez obzira na njihove zahteve.

Pouzdan motor: Generator je opremljen snažnim motorom Honda GKS390, koji razvija snagu od 11,1 KS (8,2 kW) pri 3600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj pouzdanosti i izdržljivosti.

Veliki kapacitet goriva: Sa rezervoarom za gorivo od 24 litra, EG5500 CL može da radi do 8,1 sat pri opterećenju od 75%, što omogućava dugotrajnu upotrebu bez prekida.

Indikator nivoa goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva omogućava lako praćenje preostalog goriva. Generator je takođe opremljen sa D-AVR sistemom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji obezbeđuje stabilan napon čak i sa promenljivim opterećenjima.

Automatska regulacija motora i Honda ECO gas: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose uštedi goriva i smanjenju buke tokom rada.

Utikači i prenosiva konstrukcija: Generator ima 2k 230V-16A utičnice za električne uređaje. Uprkos svojoj snazi, prenosiv je i lako se premešta na različite lokacije.

Tih rad: Buka od 82 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno niska s obzirom na veliku snagu koju nudi.

Honda Generator EG5500 CL je odličan izbor za one kojima je potreban pouzdan i moćan izvor električne energije. Uz brend Honda, koji je poznat po kvalitetu i pouzdanosti, ovaj generator je odlična investicija za profesionalce i zahtevne korisnike.

Tehničke specifikacije**Tip** Jednofazni**Maksimalna snaga (W)** 5500**Neznačena snaga (W)** 5000**Neznačeni napon (V)** 230**Naznačena učestalost (Hz)** 50**Naznačena struja (A)** 21.7**Naznačena DC snaga** /**Utičnice** 16 A - 250 V / 16 A - 240 V / 32 A - 230 V**Model motora** GX390T2**Tip motora** 4-taktni OHV**, 1-cilindrični**Radna zapremina (cm³)** 389**Prečnik x hod (mm)** 88,0 x 64,0**Broj obrtaja motora (o/min)** 3000**Sistem hlađenja** Prinudno vazdušno**Sistem paljenja** Tranzistorski**Zapremina ulja (l)** 1.1**Zapremina rezervoara za gorivo (l)** 24**Vreme rada pri naznačenim vrednostima** 8 h i 10 min**Sistem pokretanja** Potezni**Dužina (mm)** 681**Širina (mm)** 530**Visina (mm)** 571**Masa bez goriva (kg)** 82,5**Nivo zvučnog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)**

82

Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)

97